BLACKBERRY 8100

Bouygues Telecom › Entreprises

Taille réduite

Taille réelle

Messagerie Blackberry

Nouveau système de navigation

Taille réduite

Appareil Photo 1,3 megapixel

QUADRI BANDE

WAP

GPRS (modem intégré)

EDGE

BLACKBERRY

BLUETOOTH®

PHOTO

Accessoires inclus dans le coffret :

- 1 kit oreillette
- 1 batterie
- 1 chargeur
- 1 câble de synchronisation USB mini USB
- 1 CD-Rom
- 1 manuel utilisateur
- 1 Carte Micro SD 128 Mo

BLACKBERRY 8100



Caractéristiques

Antenne	interne
Batterie	Lithium Ion 950 mAh
Bandes de fréquences	850/900/1800/1900 MHz[1]
FDN[2]	—
E-GSM	●
Poids (batterie incluse)	89,5 g
Mémoire répertoire SIM	250
Mémoire répertoire téléphone	Selon mémoire contacts
Réveil	● (mobile allumé uniquement)
STK (Sim ToolKit)	●
Taille	50 X 107 X 14,5 mm
Vibreur	●
Autonomie constructeur	en communication : jusqu'à 3 h 00 en veille : jusqu'à 15 jours
Niveau d'exposition (DAS)[3]	0.76 w/kg

Business

Bluetooth®	2.0
Client mail	●
Connexion PC par câble	USB
Envoi d'e-mails	●
EDGE[6]	classe 10
GPRS	classe 10
Infrarouge	—
Java™	2.0
Modem intégré	●
Synch ML	—
Synchronisation mobile-PC	●
WAP	2.0
Web	●

Fonctions

Agenda	●
Calculatrice	●
Commande vocale	●
Convertisseur	—
Mémo vocal	—
Conférence	●
Fonction mains-libres	●
Fonction secret	●
Journal des appels	●
Langues	13
Pré-définition de SMS	—
Reconnaissance vocale des numéros	●
Rédaction simplifiée (SMS, E-mails)	clavier
Touche d'accès direct :	
• au mode silence	appui sur la touche "silence"
• au verrouillage clavier	appui long sur la touche "*"

Personnalisation du mobile

Economiseurs d'écran	—
Façades interchangeables	—
Fonds d'écran	●
Identification de l'appelant	●
Raccourcis paramétrables	●
Types de sonnerie	MP3 - Midi

Écran

Couleurs	65 536
Capacité d'affichage écran interne	NC
Résolution	240 X 260 pixels
Technologie écran	LCD

Multimédia

Appareil photo	1,3 mégapixel
Lecture audio	MP3 - AMR - Midi - AAC - AAC+ - eAAC+
Lecture vidéo	MP4
Enregistrement vidéo	—
EMS[4]	●
Instant Messaging	●
Jeux	●
Téléchargement jeux et applis Java™	●
Mémoire dynamique totale	64 Mo
MMS[5]	—
Lecteur carte mémoire	Micro SD
Radio FM	—
SMS	●

Accessoires constructeurs inclus dans le coffret :

CATÉGORIES	NOM DE L'ACCESSOIRE
Batterie	Batterie 950 mAh
Chargeur	AC mini USB
Kit oreillette	Kit oreillette stéréo
Manuel	Manuel d'utilisateur
Logiciel	CD-Rom
Connectivité	Câble de synchronisation USB mini US
Carte mémoire	Carte Micro SD 128 Mo

● : disponible
— : non disponible

* en utilisant la mémoire dynamique de 64 Mo.

[1] Les téléphones quadri-bandes vous permettent de téléphoner depuis le réseau DCS 1800 Bouygues Telecom en France métropolitaine et depuis les réseaux partenaires DCS 1800, GSM 900 et PCS 1900 et GSM 850 à l'étranger.

[2] FDN : Fixed Dial Number
Capacité du téléphone à intégrer un répertoire limité. Ce répertoire peut être défini par un gestionnaire de flotte, par exemple, et l'utilisateur du mobile ne peut pas composer d'autres numéros, ni rajouter de contacts.

[3] DAS : Niveau d'exposition aux ondes électromagnétiques pour une utilisation à l'oreille, communiqué par le constructeur. La réglementation française et européenne imposent que ce niveau soit inférieur à 2 w/kg. Plus la valeur est faible, plus le niveau d'exposition est faible. Bien qu'il n'existe pas de données permettant d'établir un risque lié à l'utilisation des téléphones mobiles, les experts recommandent de diminuer les niveaux d'exposition.

[4] EMS : Enhanced Messaging Service
Envoi et réception de fichiers image et son entre mobiles compatibles.

[5] MMS : Multimédia Messaging Service
Envoi et réception de fichiers image et Envoi et réception de messages contenant du texte, des images en couleurs et du son vers les mobiles Bouygues Telecom compatibles et les adresses e-mail).

[6] EDGE : technologie accessible dans la zone de couverture Bouygues Telecom en cours de déploiement.

JAVA™ est une marque déposée par SUN Microsystem, inc.
i-mode® et le logo i-mode® sont des marques déposées ou enregistrées par NTT DoCoMo Inc. au Japon et dans d'autres pays.

Les données et informations sont fournies par le constructeur et n'engagent pas la responsabilité de Bouygues Telecom.

Document réservé aux distributeurs Bouygues Telecom – Décembre 2006 – SA au capital de 616 661 789,28 € – RCS Nanterre 397 480 930